


Zone 1 (IS)

Handscanner
BCS3608^{Ex-IS}
17-A1S4-1HP0




Versorgungsmodul Ex i
für BCS3608^{Ex-IS}
17-A1Z0-0025



Universal-
Versorgungsmodul
für BCS3608^{Ex-IS}
17-A1Z0-0018



Anschlusskabel




Kabelgebunden

Bluetooth

Universal-
Versorgungsmodul
für BCS3678^{Ex-IS}
17-A1Z0-0019



Versorgungsmodul Ex i
für BCS3678^{Ex-IS}
17-A1Z0-0028



Handscanner
BCS3678^{Ex-IS}
17-A1S4-2HP1



Zone 1 /
Division 1 (IS)



SMART USB Device
Bluetooth
17-71VZ-A020/0000



Bluetoothfähige Geräte, z. B.
Agile X IS

Zone 1 (IS)

Nicht-Ex

Zubehör



Lederholster
17-A1Z0-0024



Spezialwerkzeug
für Sicherheitsverschluss
G7-A0Z0-0031

Programmierung

über Zebra 123Scan Utility
(nur USB unterstützt)



Programmierkabel USB

optional für Zone 1



USB, 1,9 m
17-A1Z0-0020



USB, 1,9 m
B7-A2Z0-0046

Programmierkabel USB


optional für
Zone 2/Division 2

Netzteil
mit DC-Verbindungskabel
G7-A0Z0-0019



Kundenlösung

verfügbare Schnittstellen
USB-SPP (virtuelle COM)
RS232
RS422
RS485



Zebra 123Scan Utility
www.zebra.com



Netzteil
mit DC-Verbindungskabel
G7-A0Z0-0019

Kommunikation + Laden

nur bei Bluetooth
(Programmierung über Basisstation und 123 Scan
Utility mit USB-Kabel möglich)

Anschlusskabel

für Zone 1

(Netzteil

G7-A0Z0-0019

benötigt)

RS232, 1,9 m

17-A1Z0-0026

RS232, 4,5 m

17-A1Z0-0027

USB, 2,0 m (ext. 12 V)

17-A1Z0-0020

Anschlusskabel

für Zone 2 / Division 2

(Netzteil

G7-A0Z0-0019

benötigt)

RS232, 2,0 m

G7-A0Z0-0014

RS232, 4,6 m

G7-A0Z0-0015

RS232, 2,8 m

G7-A0Z0-0016

USB, 2,0 m (ext. 12 V)

G7-A0Z0-0018



Basisstation
17-A1Z0-0014 (IS)
G7-A0Z0-0010 (NI)




4-fach Akkuladestation
17-A1Z0-0013 (IS)
G7-A0Z0-0013 (NI)

- BARTEC spezifische Kabel
- - - Kundenspezifische Verbindungskabel
- Spannungsversorgung Optionen: DC 24 V, AC 110/120 V, AC 230 V


* Interne Spannungsversorgung am HMI USB-Modul muss mind. 500 mA betragen

Zone 2 / Division 2 (NI)


Handscanner
BCS3608^{Ex-NI}
B7-A2S4-1HP0
B7-A2S4-1ER0




HMI-Begrenzungskabel*



Universal-
Versorgungsmodul
für BCS3608^{Ex-NI}
Zone 2: B7-A2Z0-0042
Division 2: B7-A2Z0-004200US



Anschlusskabel



Kabelgebunden

Bluetooth

Universal-
Versorgungsmodul
für BCS3678^{Ex-NI}
Zone2: B7-A2Z0-0043
Division 2: B7-A2Z0-004300US



Handscanner
BCS3678^{Ex-NI}
B7-A2S4-2HP1
B7-A2S4-2ER1

SMART USB Device
Bluetooth
17-71VZ-A020/0000



Bluetoothfähige Geräte, z. B.
Agile S NI



Akku
B7-A2Z0-0036

Zone 2 / Division 2 (NI)